

TAPSA CONTROL TURVAVALOKESKUS TKT6740C



3~ N/PE
220-240/
380-415 VAC
50/60 Hz

IP
31

RAL
9003

SGS
FI

TC

Intelligent
Control

CE

EN
50171

TKT67-sarjan turvalokeskukset tarjoavat tehokkaan ratkaisun suurelle määrälle valaisimia. Ne sopivat erityisesti suuriin kiinteistöihin.

TKT67C on nopea asentaa, sillä kytkentäliittimet ovat kätevästi keskuksen yläreunassa ja lähtöryhmien sulakkeet ovat kytkentäliittimillä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvalokeskus-ktkt6740c

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Tekniset ominaisuudet:

syöttöjännite 220-240 VAC

lähtöjännite normaalikäytöllä 220-240 VAC

lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC

akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
yhteen ryhmään saa liittää maks. 20 valaisinta (SFS 6000-5-56)

16, 24, 32, 40, 48 tai 56 ryhmälähtöä

8 x 350 VA, 4 x 700 VA tai 2 x 1400 VA rinnankytkennät mahdollisia.

Sähkönumero	7118964
Tuotekoodi	TKT6740C
Tullikoodi	85044090
GTIN-koodi	6438045009582
ETIM-tuoteryhmä	EC002678
Pituus	505 mm
Leveys	602 mm
Korkeus	1950 mm
Paino	123 kg
Nimellissyöttöjännite	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö	220-240 VAC
Lähtöjännite, akkukäyttö	216 VDC
Akkujännite	216 VDC
Max. akkukapasiteetti	450 Ah
Vaadittu oikosulkuvirta ryhmäjohtossa	10 A
Max. sysäysvirta yksittäisessä ryhmässä / 1 ms	120/250/300 A
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö	14000 VA
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö	14000 W
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö	14000 W
Valaisinryhmien määrä	40 x 350 VA / W
Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika	14000 W
Max. kokonaiskuormitettavuus, 3 h toiminta-aika	14000 W
Tehonkulutus	19600 VA
IP-luokka	IP31
Sertifikaatit	SGS Fimko
Rungon materiaali	ohutlevy
Väri	RAL9003

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6740c

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

AKKUKAAPIT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akkutila
TKT6500	7118821	Akkukotelo TKT6500	6 x 12 V / 100 Ah
TKT6500P	7123919	Akkukotelo TKT6500P	6 x 12 V / 100 Ah

AKKUKAAPELIT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akkukaapelin pituus (m)
XJ997E	7118823	Akkukaapelisarja XJ997E	3,5

AKUT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akun koko (Ah)
TEA024	7123870	Suljettu lyijyakku TEA024	65
TEA024B	7118895	Suljettu lyijyakku TEA024B	100
TEA024C	7123823	Suljettu lyijyakku TEA024C	200
TEA024D	7123871	Suljettu lyijyakku TEA024D	150

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

WEBCM-ETÄHALLINTAJÄRJESTELMÄ / WEBACM-ETÄHALLINTAOHJELMISTO



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TST6724	7118915	WebCM-liityntä TST6724	TKT67C-turvavalokeskus

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6740c

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



ACM-VALVONTAOHJELMISTO



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TST6721	7118907	ACM-liityntä TST6721	TKT67C-turvavalokeskus

BACNET-LIITYNTÄ



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TST6701	7118900	BACnet-liityntä TST6701	TKT67C-turvavalokeskus

IC-VALAISINOHJAUSYKSIKKÖ



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuotteet
TST6752	7118987	IC-valaisinohjausyksikkö TST6752	TKT6716C
TST6753	7118973	IC-valaisinohjausyksikkö TST6753	TKT6724C
TST6754	7118985	IC-valaisinohjausyksikkö TST6754	TKT6732C
TST6755	7123801	IC-valaisinohjausyksikkö TST6755	TKT6740C
TST6756	7123802	IC-valaisinohjausyksikkö TST6756	TKT6748C
TST6757	7123803	IC-valaisinohjausyksikkö TST6757	TKT6756C

MUUT KESKUSTEN ULKOISET MODUULIT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TST6732	7118829	LCD-näyttömoduuli TST6732	TKT67C-turvavalokeskus

SPARE PARTS:

TURVAVALAISINTEN VARAOSAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W100008	4018024	Liitäntälaitte W100008	TKT66C-turvavalokeskus, Opas 10 -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6740c

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W120011	7123884	Akkupaketti W120011	TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, Opas 90 - opastevalaisin, Opas 81 -opastevalaisin, Opas 80 - opastevalaisin

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMIEN VARAOSAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W010005	7123907	Latausmoduuli W010005	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W010007	7123899	Latausmoduuli W010007	TKT67C-turvavalokeskus
W010008	7123903	Laturin ohjain W010008	TKT67C-turvavalokeskus
W020007	7123897	Ryhmämoduuli W020007	TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus
W030004	7123909	Sisäinen virtalähde W030004	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W030005	7123905	Ohjainmoduuli W030005	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W030007	7123912	Jännitelähde W030007	TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W030008	7123906	Valvontamoduuli W030008	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W030009	7123898	Latauksen releyksikkö W030009	TKT67C-turvavalokeskus
W040003	7123910	Lämpötila-anturi W040003	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W040004	7123913	Datakaapeli W040004	TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W040005	7123908	Ohjauskytkin W040005	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W040006	7123904	Pääkytkin W040006	TKT67C-turvavalokeskus
W040007	7123914	Tulostusnauha W040007	TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W040008	7123915	Värinauha W040008	TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-ktk6740c



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

