ZENTRALBATTERIEANLAGE TKT3122

1~ N/PE
220-240 VAC
50 Hz

IP 20

RAL 9003

CE

EN 50171

Die Zentralbatterieanlage der TKT3122 bieten einfache Lösung für die Versorgung einer relativ kleinen Zahl von Leuchten in einem begrenzten Bereich. Sie sind besonders geeignet für kleine Gebäudekomplexe und für Anwendungen, bei denen es wünschenswert ist, das Zentralsystem in mehrere voneinander unabhängige Bereiche aufzuteilen.

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung 230 VAC
Ausgangsspannung im Normalbetrieb 24 VAC
Ausgangsspannung im Batteriebetrieb 24 VDC
Batteriespannung von 24 V, wird durch das Zusammenschalten von 2 x 12 V Batterien in Serie erreicht

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatterieanlage-tkt3122

TEKNOWARE®

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

TKT3122: 4 Ausgangskreise
max. 20 Leuchten pro Ausgangskreis

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatterieanlage-tkt3122

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	TKT3122
Zollkode	85044090
GTIN-Kode	6438045005126
ETIM-Produktklasse	EC002678
Länge	420 mm
Breite	244 mm
Höhe	602 mm
Gewicht	12,5 kg
Nominale Anschlusspannung	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz
Nominale Ausgangsspannung	24 VAC
Ausgangsspannung, Batteriebetrieb	24 VDC
Batteriespannung	24 VDC
Max Batteriegrösse	24 Ah
Platz für Batterie	2 x 12 V / 24 Ah
Max. Totalbelastung, Netzbetrieb	250 VA
Max. Totalbelastung, 1 h Batteriebetrieb	290 W
Max. Totalbelastung, 3 h Batteriebetrieb	135 W
Anzahl der Leuchtenkreisen	4 x 120 VA / W
Max. Gesamtleistung, 1 h Dauer	290 W
Kraftverbrauch	300 VA
IP-Klasse	IP20
Gehäusematerial	Stahlblech
Farbe	RAL9003

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

BATTERIESCHRÄNKE FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatterieanlage-tkt3122

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	Produktname	Platz für Batterie
TK2310	Batterieschrank TK2310	2 x 12 V / 150 Ah
TK4100	Batterieschrank TK4100	2 x 12 V / 65 Ah

BATTERIEKABEL FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME

Artikelnummer	Produktname	Batteriekabellänge (m)
XJ996	Batteriekabel XJ996	1,5

BATTERIEN FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME

Artikelnummer	Produktname	Batteriegrösse (Ah)
TEA020	Batterie TEA020	6,5
TEA021	Batterie TEA021	17
TEA022	Batterie TEA022	24
TEA023	Batterie TEA023	38
TEA024	Batterie TEA024	65
TEA024B	Batterie TEA024B	100

SPARE PARTS:

ERSATZTEILE FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
W010001	Ladegerät W010001	TKT31-Zentralbatteriesysteme
W040001	Temperatursensor W040002	TK23-Zentralbatteriesysteme, TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT31-Zentralbatteriesysteme, TKT41-Zentralbatteriesysteme
W040002	Hauptschalter W040002	TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatterieanlage-tkt3122

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatterieanlage-tkt3122

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com