


STEP SICHERHEITSLEUCHE TWT1641WK



Sicherheitsleuchte für Adressierbare 24 V Zentralbatterieanlagen

Die elegante und dezente Step-Sicherheitsleuchte wurde insbesondere für Treppen und ähnliche Objekte konzipiert, bei denen sich die Einbauoberfläche nahe am Boden befindet. Sie eignet sich beispielsweise gut für Theater und Krankenhäuser, in denen die Sicherheitsleuchten in Bodennähe angebracht werden sollen.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 24 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/step-sicherheitsleuchte-twt1641wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com


 **TEKNOWARE®**

Artikelnummer	TWT1641WK
Betriebsart	Tapsa Control
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045027159
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	80 mm
Breite	200 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	0,8 kg
Max Eingangsleistung VA	3 VA
Max Eingangsleistung W	3,0 W
Nominale Anschlussspannung	24 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	III
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Lichtquelle	LED
Einbauöffnung	170 x 82 mm
Farbe	RAL9003
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²
Lichtstrom	110 lm

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Wandmontage)

1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838

Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.




R1 Abstand von Wand (X-Achse)
 R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
 TWT1641WK

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)
		1 lux	1 lux
0,3	250	1,5	4

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLAUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TWT1601	Step Einbaugehäuse TWT1601	



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 24 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/step-sicherheitsleuchte-twt1641wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

