# NÖDBELYSNINGSCENTRAL TKT7624CFP



3~ N/PE
220-240/
380-415VAC
50/60Hz

IP 31

RAL 9003

EN 50171

Centralbatterisystemet i TKT7-serien erbjuder en effektiv, högteknologisk nödbelysningslösning. Du kan enkelt anpassa systemet efter dina behov, vilket gör den nya TKT7-serien till ett verkligt flexibelt val. TKT7-serien har en ljus pekskärm och logiskt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 29 March, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7624cfp

TEKNOWARE®

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com |offert@teknoware.se

användargränssnitt, så den är enkel att använda. Den har även automatisk armaturdetektering, vilket gör att det går enkelt och snabbt att driftsätta armaturer i ditt system. Centralbatterisystemet är kompatibelt med alla våra adresserbara 230 V-armaturer, så det är enkelt att byta ut ett befintligt system. TKT7-serien är en lättanpassad lösning för platser där antalet armaturer som behövs skiftar.

Centralbatterisystemet i TKT76C-serien är särskilt lämpligt för medelstora byggnader. Du kan välja mellan modeller med 4 till 24 utgångskretsar. Den maximala batterikapaciteten är 150 Ah.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 29 March, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7624cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com |offert@teknoware.se

| | |
|---|---|
| Produktkod | TKT7624CFP |
| Tullkod | 85044090 |
| GTIN-kod | 6438045025919 |
| ETIM-produktklass | EC002678 |
| Längd | 283 mm |
| Bredd | 595 mm |
| Höjd | 1030 mm |
| Vikt | 50 kg |
| Nominell anslutningsspänning | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz |
| Nominell utspänning, nätdrift | 220-240 VAC |
| Utspänning, batteridrift | 216 VDC |
| Batterispänning | 216 VDC |
| Max batteristorlek | 150 Ah |
| Max totalbelastning, nätdrift | 8400 VA |
| Max totalbelastning, 1 h batteridrift | 8400 W |
| Max totalbelastning, 3 h batteridrift | 7580 W |
| Antal armaturkretsar | 24 x 350 VA / W |
| Max belastning, 1 h drifttid | 8400 W |
| Effektförbrukning | 11165 VA |
| IP-klass | IP31 |
| Stommmaterial | tunnplåt |
| Färg | RAL9003 |

# DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

## BATTERIBOX TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 29 March, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7624cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com |offert@teknoware.se

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn | Plats för batterier |
|---|---|---|---|
| TK6500B | | Batteribox TK6500B | 18 x 12 V / 15 Ah |
| TK6500BP | | Batteribox TK6500BP | 18 x 12 V / 15 Ah |
| TKT6500 | | Batteribox TKT6500 | 6 x 12 V / 100 Ah |
| TKT6500P | | Batteribox TKT6500P | 6 x 12 V / 100 Ah |

# BATTERIKABLAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn | Batterikabelns längd (m) |
|---|---|---|---|
| XJ997 | | Batterikabel XJ997 | 1,5 |
| XJ997B | | Batterikabel XJ997B | 1,5 |
| XJ997C | | Batterikabel XJ997C | 2,5 |
| XJ997E | | Batterikabel XJ997E | 3,5 |

# BATTERIER TILL CENTRALA BATTERISYSTEM




| Produktkod | E-nummer | Produktnamn | Batteristorlek (Ah) |
|---|---|---|---|
| TEA020 | | Batteri TEA020 | 6,5 |
| TEA021 | | Batteri TEA021 | 17 |
| TEA022 | | Batteri TEA022 | 24 |
| TEA023 | | Batteri TEA023 | 38 |
| TEA024 | | Batteri TEA024 | 65 |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 29 March, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7624cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com |offert@teknoware.se




Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 29 March, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7624cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com |offert@teknoware.se