


# ESC 80 HÄNVISNINGSSARMATUR Y8092WM143



ESCAP LED-hänvisningsarmatur med 1 h kondensatordrift och självtestfunktion, komplett med dubbelsidigt piktogram H/V, 30 m läsavstånd (enskild förpackade TWS8092WM)

ESC 80 är en hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt som kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign. Tack vare Teknowares innovativa elektronik- och produktdesign, har ESC 80-armaturen ett jämnt belyst piktogram, låg strömförbrukning, samt ett slankt utseende.

Det går att välja mellan tre olika armaturstorlekar. ESC 80-armaturer kan användas både ensidiga och dubbelsidiga, och monteras på ytan eller infällda. ESC 80 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 04 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wm143](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wm143)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| E-nummer                         | 7341203                   |
| Produktkod                       | Y8092WM143                |
| Funktion                         | Escap, Lumi Test          |
| Montage (standard)               | tak, vägg                 |
| Montage (med tillbehör)          | infälld, flagg, pendel    |
| Tullkod                          | 94056080                  |
| GTIN-kod                         | 6438045015248             |
| ETIM-produktklass                | EC001957                  |
| Längd                            | 273 mm                    |
| Bredd                            | 240 mm                    |
| Höjd                             | 46 mm                     |
| Vikt                             | 1,0 kg                    |
| Drifttid                         | 1 h                       |
| Max inmatningseffekt VA          | 4 VA                      |
| Nominell anslutningsspänning     | 220-240 V, 50/60 Hz AC    |
| Skyddsklass                      | II                        |
| IP-klass                         | IP44                      |
| Drifttemperatur min-max          | -25...+35 °C              |
| Läsavstånd                       | 30 m                      |
| Ljuskälla                        | LED                       |
| Stommmaterial                    | plast                     |
| Håltagning för infälld montering | 53 x 275 mm               |
| Färg                             | RAL9003                   |
| Elektrisk montage                | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 04 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wm143](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wm143)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn        | Kompatibla produktgrupper                                |
|------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| TW77507B   |          | Bollskydd TW77507B | ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer |

# TÄCKDEKAL FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Piktogram | Kompatibla produktgrupper   |
|------------|----------|-----------|-----------------------------|
| XWT8005    | 7341204  |           | ESC 80 Hänvisningsarmaturer |

# EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER




| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                    | Kompatibla produktgrupper                                                             |
|------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9000    | 7341194  | Pendelhållare TWT9000          | ESC 90 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer |
| TWT9002    | 7341193  | Flag bracket TWT9002           | 124010.124011                                                                         |
| TWT8001B   | 7341197  | Infälld monteringsram TWT8001B | ESC 80 Hänvisningsarmaturer                                                           |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 04 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wm143](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wm143)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)





Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 04 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wm143](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wm143)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

